


Technische Informationen

Stand: März 2016 – technische Änderungen vorbehalten

 JW ELEKTRONIK



Ruftaster mit Findelicht RT 60-NN-C

Vandalismus geschützter Taster mit LED-Findelicht zum Einbau in Unterputzdose 60 mm.
Tasterdurchmesser 22 mm. Kontaktbelastbarkeit 24 VDC / 100 mA.
Sabotageschalter als Wechsler ausgeführt.

NN: Spannung für LED Findelicht
C: Farbe Findelicht
RD: ROT, YE: GELB, GN: GRÜN



- Maße: 90 X 90 X 40 mm.
V2A Edelstahl geschliffen.
- Kontakte: Taster: Wechsler
Sabotageschalter: Wechsler.
- Anzeigen: LED Ringbeleuchtung, 20 mA
- Schutzklasse: IP 65
- Sabotageschutz: Microschalter
- Betriebstemperatur: -20 °C - +70 °C
- Feuchte: 45 – 85 % RH

Anschluss:

